

ENG Babylon ATRS2x2ST-E



ENG Babylon ATRS2x2ST-E

Szimmetrikus/aszimmetrikus, aszimmetrikus/szimmetrikus átalakító

Működése:

A készülék egy szimmetrikus vonalszintű sztereo jel aszimmetrizálására és egy aszimmetrikus vonalszintű sztereo jel szimmetrizálására alkalmas. A bemenő jel erősítése négy diszkrét, kapcsoló által beállítható értéket vehet fel, illetve a készülék rendelkezik egy fokozatmentes hangerő-szabályozási lehetőséggel is. A kapcsolóval történő erősítés-beállítás a megfelelő erősítéshez tartozó kapcsoló ON állásba, a többi kapcsoló OFF állásba történő állításával lehetséges. Az előlapon mindkét konverterhez tartozik egy-egy sztereo szintjelző ledpár, amely jelzi a bemenetre érkező audio jelet, illetve mindkét konverter rendelkezik némítási lehetőséggel és ennek visszajelzésével. A gomb egyszeri megnyomása elnémítja a kimenetet, újbóli megnyomása pedig ismét engedélyezi azt.

Műszaki paraméterek:

- Átalakítónként, páronként két-két XLR és RCA ki/bemeneti csatlakozó
- Erősítésállítás fokozatai +6dBu, 0dBu, -6dBu, -12dBu
- Fokozatmentes szintszabályozási lehetőség
- Maximálisan +10dBu bemeneti jelszint
- Némítási csillapítás minimum 96dB
- Szintjelző érzékenysége -65dBu
- Tápellátás 230V/12V dugasztápról, maximális áramfelvétel 500mA, 6W
- Olvadóbiztosító értéke F630mA
- 1U/100m fekete fém rack szerelvény

Csatlakozókialakítás:

A hátlapon balról jobbra található a tápfeszültség bemenet és az olvadóbiztosító háza, majd a szimmetrikus/aszimmetrikus és az aszimmetrikus/szimmetrikus átalakító csatlakozói és szintszabályzó szervei.

